



Electro World Wim van den Broek

Loewe tv's met chassis L2650

Zet de tv aan op een willekeurige zender

01. Druk op info, eerste ingebruikname herhalen en druk op OK
02. Kies taal, NL en druk op OK
3. Alleen achter DVB-C mag een vinkje staan. U kunt dit aanzetten met de gele knop op de afstandsbediening.
04. Druk op OK om verder te gaan
05. Kies locatie NL en druk op OK
06. Selecteer zoekmethode: kanaal zoeken en ga 1 regel naar beneden
07. Vul bij startfrequentie in: 474,0 (gewoon 4740 intoetsen) en ga 1 regel naar beneden
08. Ga met de cursor naar rechts bij Netwerk ID en vul in: 05555, druk op OK
9. Standplaats NL, zoeken DVB-C, druk nu op OK om het zoeken te starten
10. Na het zoeken en sorteren drukt u op OK, nu worden de radiozenders gezocht
11. Na het zoeken en sorteren drukt u weer op OK
12. Bij apparaten wijzigen kiest u NEE en druk weer op OK
13. De digitale zenders zijn nu gevonden, druk op END om te beëindigen
14. Nu volgen de analoge tv zenders
15. Druk op Menu en ga naar instellingen en druk op OK
16. Ga naar zenders en druk op OK
17. Ga naar zoeken en druk op OK
18. Ga naar zoekinstellingen wijzigen en druk op OK
19. Kies locatie NL en druk op OK
20. Ga naar antenne/kabel analoog en druk op OK
21. Selecteer alle en druk op OK
22. Selecteer PAL/BG en druk op OK
23. Kies de positie waar de analoge zenders mogen beginnen (bijv. na de laatste digitale zender (dat is een zender met een C en sleutel)
24. Druk op OK, ga naar zoeken starten en druk op OK
25. Na het zoeken en sorteren kunt u met end dit menu verlaten
26. Indien er nu een melding komt van Digital Link Plus: Druk op END

En hiermee zijn alle digitale en analoge tv en radiozenders weer actueel.

Bij sommige toestellen met chassis L2650 kunt u geen startfrequentie en netwerk ID meer invullen.

Zet de tv op een willekeurige zender

Druk op menu, ga naar instellingen, zenders, zoekwizard en druk op OK. Zoekinstellingen wijzigen, druk op OK. Kies Nederland, druk op OK. Kies DVB-C, druk op OK.

Verander nu de zoekinstellingen als volgt: Omvang zoekprocedure: Alles
Zoekmethode: Frequentie zoeken
Symboolsnelheid 1: 6875